

Prostowniki serii Classic:

przeznaczone są do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych mokrych. Wyposażone są w mikroprocesorowy tester pozwalający ocenić, bez konieczności podłączania do zasilania, czy akumulator wymaga ładowania. W trakcie ładowania mikroprocesorowy wskaźnik obrazuje postęp procesu oraz moment, w którym ładowanie powinno zostać zakończone. Przełącznik wielkości prądu ładowania pozwala dostosować moc prostownika do pojemności ładowanego akumulatora. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce z europejskich komponentów, co zapewnia wysoką trwałość i niezawodność działania. Oferujemy dwuletnią gwarancję dla profesjonalistów oraz trzyletnią gwarancję dla konsumentów.



Classic 12V CL 12



Classic 12V CL 20



Classic 12V CL 30



Classic 12V/24V CL 30

Nazwa	Classic 12V CL 12	Classic 12V CL 20	Classic 12V CL 30	Classic 12V/24V CL 30	
Model	12V CL12	12V CL20	12V CL30	12V/24V CL30	
Kod produktu	81011115100	81011120100	81011130100	81011230100	
Typ	1001	1002	1003	1004	
Obudowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	plastikowa	
Napięcie zasilania [V]/ częstotliwość [Hz]	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	
Moc [W]	90	140	270	270	
Nominalne napięcie ładowania [V]	12	12	12	12	24
Prąd ładowania:					
Szczytowy [A] tryb 12V	12	20	30	30	-
Nominalny @12V [A]	5	8	16	16	-
Prąd ładowania:					
Szczytowy [A] tryb 24V	-	-	-	-	16
Nominalny @24V [A]	-	-	-	-	8
Poziomy mocy/wielkości prądu ładowania	2+wyłączony	4+wyłączony	4+wyłączony	4+wyłączony	4+wyłączony
Pojemność ładowanych akumulatorów 12V	od 6Ah	od 6Ah	od 20Ah	od 20Ah/12V	-
Pojemność ładowanych akumulatorów 24V	-	-	-	-	od 50 Ah/24V
Tester/wskaźnik postępu ładowania					
Funkcja testera (manualna)	tak/ 8 LED	tak/ 8 LED	tak/ 8 LED	tak/ 8 LED	tak/ 8 LED
Indykator postępu ładowania	tak/ 9 LED	tak/ 9 LED	tak/ 9 LED	tak/ 9 LED	tak/ 9 LED
Sygnalizacja końca ładowania*	LED	LED	LED	LED	LED
Zakończenie ładowania	manualne	manualne	manualne	manualne	manualne
Sygnalizacja przeładowania**	LED	LED	LED	LED	LED
Napięcie świecenia ciągłego [V]	± 50mV / ± 100mV test/ładowanie	test/ładowanie	test/ładowanie	test/ładowanie	test/ładowanie
9. **dioda czerwona	- / 16,0V	- / 16,0V	- / 16,0V	- / 16,0V	- / 32,0V
8. *dioda zielona	12,65V / 15,6V	12,65V / 15,6V	12,65V / 15,6V	12,65V / 15,6V	25,30V / 31,2V
7. dioda zielona	12,55V / 14,8V	12,55V / 14,8V	12,55V / 14,8V	12,55V / 14,8V	25,10V / 29,6V
6. dioda zielona	12,45V / 14,4V	12,45V / 14,4V	12,45V / 14,4V	12,45V / 14,4V	24,90V / 28,8V
5. dioda zielona	12,40V / 13,8V	12,40V / 13,8V	12,40V / 13,8V	12,40V / 13,8V	24,80V / 27,6V
4. dioda pomarańczowa	12,35V / 13,5V	12,35V / 13,5V	12,35V / 13,5V	12,35V / 13,5V	24,70V / 27,0V
3. dioda pomarańczowa	12,00V / 13,0V	12,00V / 13,0V	12,00V / 13,0V	12,00V / 13,0V	24,00V / 26,0V
2. dioda pomarańczowa	11,00V / 12,5V	11,00V / 12,5V	11,00V / 12,5V	11,00V / 12,5V	22,00V / 25,0V
1. dioda pomarańczowa	<11,00V / 12,0V	<11,00V / 12,0V	<11,00V / 12,0V	<11,00V / 12,0V	<22,00V / 24,0V
Masa urządzenia [kg]	2,20	3,65	5,60	5,80	
Kabel zasilający dł. [m]	2,40	2,40	2,40	2,40	
Kable ładujące dł. [m]	2,10	2,10	2,10	2,10	
Kable ładujące przekrój [mm²]	2,50	4,00	6,00	6,00	